

Gyors használati útmutató

Bluetooth fejhallgató mikrofonnal

PNI BT-MIKE 7500 PTT-vel, dual channel

PNI BT-MIKE 7500 Bluetooth fejhallgató a Bluetooth V3.0 technológiát használja, amely biztossítja a zavarmentes kapcsolatot, gyors átvitelt és jobb hangminőséget.

Készülék leírása:

1. Feltöltési rész
2. PTT gomb
3. Mikrofon
4. Hangszabályozó
5. LED jelző
6. On/off kapcsoló
7. Fejhallgató tartószék
8. Hangszóró



Készülék feltöltése:

Töltse fel teljesen a fejhallgatót első használat előtt.

- Ha egy hosszú sípjelt hallanak, amely 15 másodpercenként ismétlődik és a LED jelző piros lesz , azt jelenti, hogy a készülék le van merülve.*
- Csatlakoztassa a töltőt a fejhallgatóhoz. Egyik végét a töltőkábelnek helyezze be a microUSB részébe ami a fejhallgató tetéjen található a másik kábelt helyezze egy számítógép vagy 220V adapter USB részébe.*
- A piros LED egyszer fog villogni. Amikor a LED kék színű lesz, azt jelenti, hogy a készülék feltöltődött.*

Megjegyzés: Csomagban egy USB töltőkábel és egy 220V adapter USB-vel található.

Készülék elindítása:

Hogy elindítsák a készüléket, nyomja meg a kapcsolót felfelé ez az oldalsó részén található (6). A LED jelző váltakozóan

villog piros és kék jel ami azt jelenti, hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.

Megjegyzés: Amikor a készülék egy másik Bluetooth készülékkel szinkronizál a kék LED ritkán fog villogni.

Hogy kinyissa a készüléket, huzza lefelé a kapcsolót a készülék oldalsó részén (6).

Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 és a Bluetooth BT-MIKE 7500 fejhallgatók között:



1. Amikor az adóvevő nem működik, csatlakoztassa DONGLE

8001 adaptert. Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig az adapter szinkronizálási módba lép ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és kéken villogni.

2. Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa a készüléket nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti, hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.

3. Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozott a LED mindkét készülékről ritkán fog kéken villogni.

4. Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.

Megjegyzés : A szinkronizáláshoz a távolság az adóvevő és a fejhallgató között maximum 1 m kell legyen.

BT-DONGLE 8001 szinkronizálás Bluetooth BT-MIKE 7500 fejhallgatóval és okostelefonnal:



1. BT-MIKE 7500 egyesítse az okostelefonnal:

- Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa a készüléket nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti , hogy a készülék szinkronizálási módba lép.
- Indítsa el a Bluetooth funkciót az okostelefonról. Keresse meg a Bluetooth eszközt és csatlakoztassa a BT-MIKE 7500.

2. Zárja be a BT-MIKE 7500. Hogy lezárja a készüléket, nyomja lefelé a kapcsolót az oldalsó részén

3. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 a BT-DONGLE 8001:

- Amikor az adóvevő nem működik, csatlakoztassa BT-DONGLE 8001 adaptert. Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig az adapter szinkronizálási módba lép ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és kéken villogni. Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti , hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.
- Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozotta LED mindkét készülékről kéken fog villágítani.
- Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.

4. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 manuálisan az okostelefonhoz.

Most mind a három eszköz: Bluetooth adapter, Bluetooth fejhallgató és az okostelefon egyesítve vannak.

Hogy leadjon nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról.

Hogy válaszoljon a telefonra, nyomja meg röviden a hangerő gombot .

Hogy beállítsa a hangerőt nyomja meg röviden a hangerő gombot, a fejhallgatónak 4 hangerő szintje van.

Hogy elindítsa a Siri alkalmazást(IOS) vagy Google Voice (Android) nyomja meg a PTT gombot. (a telefon fel kell elgyen oldva)

Műszaki adatok:

- Frekvencia 2.4GHz
- Bluetooth: V3.0, 2 osztályú
- Hatótávolság: 10 méterig
- Akkumulátor: Li-Ion 60mAh,3.7V
- Feltöltési idő: 1.5 ~ 2.5 óra
- Működési idő: 8 óra
- Stand-by működési idő: 90 óra
- Méretek: 49 x 14 x 9 mm