

PNI 18-244 с магнитна основа

СВ антена и широколентови машини с голяма мощност, че е лесно да се инсталира поради магнитна монтажната основа 90 mm включени.



Инсталация и монтаж

1. Трябва да свържете антената с магнитна основа 90 mm от опаковката. Антената е монтирана за предпочитане по средата кола купол.
2. Веднъж свързан, прикрепете антена и антена блок задържане на клавиша.
3. Свържете антената КСВ СВ радиостанция и тествани в открито пространство, с една машина, наречен рефлектометър.
4. Антена се калибрира чрез увеличаване или намаляване на тел, за да получите най-добър КСВ стойност.

Технически

честота	26 до 28 MHz
импеданс	50 Ohm
Максимална мощност прилага	50 W непрекъснато 150 W на кратко
Брой канали	90 канала
КСВ	по-малко от 1,2
Печалба	1.5 dB
Дължина	66 см
Материал	неръждаема стомана
Магнитна диаметър на сърцевината	90 mm

Внасяни от:

Onlineshop ООД Orhei, № 4, Пиатра Нямц, Нямц, Румъния

* Моля, прочетете инструкциите преди инсталиране и използване

**Извън гаранция антена повредени поради
неправилна употреба.**