

VIDEÓMEGFIGYELŐ KAMERA

PNI IP11MP 720P VEZETÉK NÉLKÜLI, KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI IP-VEL



MŰSZAKI ADATOK:


Típus	WiFi cu IP 720P kamera
Képzékelő	1/4" 1.0MP CMOS OV1045
Minimális világítás	0.5Lux@F1.2 (színes); 0.05 Lux@F1.2 (B/L); 0Lux (IR elindítva)
Lencsék	3.6 mm lencsék
IR LED	IR 36 LED, IR maximális távolság 30 méterig
SNR	≥39dB
Elektromos Shutter	1/5 - 1/20,000s
Videótömörítés	H.264 High profile / M-JPEG
Maximális felbontás	1280x720@25fps
Videófelbontás	Fő áramlás 1280x960,1280x720, 720x576 640x480
	Másodlagos áramlos 640x480, 352x288, 320x240, 176x144
Output bitrate	CBR or VBR rate variable: 32K~10M
Mozgásérzékelés	4 mozgásérzékelési területet támogat
Távoli ellenőrzés okoste- fonról	Támogat Android/ iOS smartphone
Protokoll	TCP/IP HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS 802.1XP2P
Hálózati felület	1x10/100Mbps RJ45


WIFI	2.4G
WIFI távolság	100 méterig (területtől függően)
Tápellátás	12VDC/1A
Üzemi hőmérséklet	-30°C ~60°C
Üzemi páratartalom	0%-90% RH (kondens nélkül)

KAMERA HOZZÁADÁSA A RENDSZERHEZ:

Megjegyzés: IP11MP vezeték nélküli IP kamera csak a PNI WiFi 400 vezeték nélküli NVR-rel kompatibilis.(maximum 8 kamerát támogat).

Ha ki akarnak cserélni vagy hozzáadni egy kamerát a rendszerhez a következő lenti lépéseket kell elvégezni:

- Csatlakoztassa a kamerát közvetlenül az NVRhez hálózati kábellel (nem működik search-en keresztül a hálózatban mert különböző IP osztályuk van)
- Lépjen be **Main menu** (főmenü)→ **Channel management** (csatornák adminisztrálása), törölje ki az offline kamerák listájából azokat amelyeknek az ikonja mellett megjelenik a 
- Kattintson **Search** (keresés), válassza ki azt a kamerát amit hozzá akar adni, majd kattintson **Add** (hozzáadás) és **Save** (mentés).
- Menjen vissza valós időben a megtekintési ablakba, kattintson jobbra és válassza ki **WiFi settings** (WiFi beállítás)
- Huzza ki a hálózati kábelt a kamerából
- 30 másodperc múlva lépjen be újból a **Main menu** (főmenü)→ **Channel management** (csatornák adminisztrálása)
- Kattintson **Search** (keresés), válassza ki a kamerát amit hozzá akar adni, majd kattintson **Add** (hozzáadás) és **Save** (mentés)
- Ismételje meg a fenti lépéseket mindegyik kamerának amit hozzá akar adni a rendszerbe.
- Kattintson **Save** (mentés) , hogy befejezés a kamera hozzáadási eljárását
- Az új hozzáadott kamerák meg fognak jeleni a képek megtekintési ablakába.



Jobb menü



Csatorna adminisztrálási ablak canale