



PNI ML145 rádió állomás antenna, termék kód PNI-ML145

Nagy teljesítményű mobil antenna autórádióhoz, rozsdamentes kúp alakú, csökkenti a QSB. A végén fémrugó található. A tekercs nagyon hatékony, rézzel kezelt így növeli a vezetőképességet. A fokozott átmérőjű tekercs lehetővé teszi a job és még nagyobb teljesítményt. Az opcionális tartozékok segítségével, az antennát lehet szerelni az a jármű tetejének közepére, a jármű szélére vagy a tükörrre. A beszerelést megelőzően, kérjük olvassa el a beszerelési utasításokat. Az antenna sávszélessége nagyobb mint a szabványosnál (lásd a pályázati dokumentációt). Az antenna gyárilag hitelesített, csak különleges esetekben kell meghosszabítani vagy lerövidíteni a rúdat, hogy elérje az optimális SWR értéket.



Műszaki jellemzők:

Frekvencia	25 – 29 MHz
Ellenállás	50 Ohmi
Hullámhossz	5/8 lambda
Maximális teljesítmény	400 W
Csatornaszám	90
S.W.R	1:1,1
Hossz	145 cm
Anyag	Rozsdamentes acél
Kód	PNI-ML145

Telepítés és szerelés

1. Csavarja az antennát a mágneses talpra és helyezze el a járművön.
2. Miután csatlakoztatta, rögzítse az antennát a rögzítő kulccsal.
3. Csatlakoztassa az antennát a CB rádióállomáshoz és tesztelje SWR nyílt területen egy úgynevezett reflektométerrel.

**Kérjük, olvassa el az utasításokat mielőtt telepíti és használja.*

***Nem vállalunk garanciát ha a termék
megsérül.***